

Eszközértesítések

Eszközértesítések listája

Az oldalsáv **Eszközök** menü **értesítések** menüpontja alatt érhető el az értesítési lista, amely tartalmazza az akkumulátorokhoz kapcsolódó hibákat és figyelmeztetéseket. A lista naponta frissül, még a napi jelentés kiküldése előtt.

Eszközértesítések

Aktív szűrők: 1

Szűrők törlése

Elem/oldal 25

TELEPHELY	HÁZI SZÁM	GYÁRI SZÁM	LÉTREHOZVA	UTOLSÓ CIKLUS	EDB	EUBB	EHB	EFB	EODB	EUB	EETB	EMEB	ECVB	WODB	WELB	WUBB
frost					-SZŰRÉS-	-SZŰRÉS-	-SZŰRÉS-	-SZŰRÉS-	-SZŰRÉS-	-SZŰRÉS-	-SZŰRÉS-	-SZŰRÉS-	-SZŰRÉS-	-SZŰRÉS-	-SZŰRÉS-	-SZŰRÉS-
Citadel Frost Ark		8164802004	2025-04-16	92												
Citadel Frost Ark		8164802007	2025-04-16	65												
Citadel Frost Ark		8164802006	2025-04-16	92												
Citadel Frost Ark		8164802002	2025-04-16	97												
Citadel Frost Ark		8164802001	2025-04-16	81												
Citadel Frost Ark		8291474001	2025-04-16	21												
Citadel Frost Ark		8164802003	2025-04-16	88												
Citadel Frost Ark		8164802008	2025-04-16	92												
Citadel Frost Ark		8164802005	2025-04-16	98												
Citadel Frost Ark		8165108004	2025-04-16	137												
Citadel Frost Ark		8165108003	2025-04-16	195												
Citadel Frost Ark		8165108001	2025-04-16	186												
Citadel Frost Ark		8164533005	2025-04-16	153												
Citadel Frost Ark		8164533001	2025-04-16	140												
Citadel Frost Ark		8165300009	2025-04-16	30												
Citadel Frost Ark		8165300008	2025-04-16	37												

Meződefiníciók

- **Telephely:** Annak a telephelynek a neve, ahol a hiba vagy figyelmeztetés keletkezett.
- **Gépszám:** Az érintett eszköz belső azonosítója.
- **Gyári szám:** Az eszköz gyártó által megadott egyedi azonosítója.
- **Esemény dátuma:** Az esemény (hiba vagy figyelmeztetés) létrejöttének időpontja.
- **Ciklusszám:** Az eseményhez tartozó töltési-kisütési ciklus sorszáma.
- **Hibák és figyelmeztetések:** A további mezők az aktuális hiba- vagy figyelmeztetési típusokat jelenítik meg. A hibamezők megnevezése a mezőnévre mutatva láthatóvá válnak.

Hibakódok jelentése

Hibakód	Leírás	Megjegyzés
EDB	Alacsony elektrolitszint	Az akkumulátorban legalább 6 ciklus óta alacsony az elektrolitszint, utántöltés szükséges.
EUBB	Balansz hiba	Legalább 6 cikluson keresztül fennálló balanszhiba.
EHB	Meleg akkumulátor	Az akku hőmérséklete a ciklus végén 55°C fölött volt, vagy a kisütés idején meghaladta a 60°C-ot.
EFB	Hideg akkumulátor	Az akku hőmérséklete a ciklus végén -5°C alatt volt, vagy a kisütés idején -10°C alá süllyedt.
EODB	Mélykisütés	Legalább két kisütési ciklus végén 20% alatt volt az akku töltöttségi szintje.
EUB	Használaton kívüli akku	Legalább 7 napja nem volt használva az akku.
EETB	Energiakivét túllépés	A megengedettnél több energia lett kivéve az akkuból.
EMEB	Kiegyenlítő töltés hiánya	Az akku nem kapott elegendő kiegyenlítő töltést.
ECVB	Töltési feszültség hiba	Nem megfelelő feszültséggel volt töltve az akku.
WODB	[Figyelmeztetés] mélykisütés	A ciklusban 20% alá esett a töltöttség. Két figyelmeztetés EODB hibát eredményez.
WELB	[Figyelmeztetés] alacsony elektrolitszint	A ciklus során alacsony volt az elektrolitszint. 6 figyelmeztetés EDB hibát eredményez.
WUBB	[Figyelmeztetés] balanszhiba	Balanszhiba volt a ciklusban. 6 figyelmeztetés EUBB hibát eredményez.
WWB	[Figyelmeztetés] meleg akku	Az akku hőmérséklete a ciklus végén 55°C fölött volt, vagy a kisütés idején meghaladta a 60°C-ot.
WCB	[Figyelmeztetés] hideg akku	Az akku hőmérséklete a ciklus végén -5°C alatt volt, vagy a kisütés idején -10°C alá süllyedt.
WETB	[Figyelmeztetés] kivett kapacitás túllépés	A megengedettnél több energia lett kivéve az akkuból.
WUCB	[Figyelmeztetés] elégtelen töltés	Az utolsó 5 ciklusban 30% alatt volt a töltöttség töltés kezdetekor.
WUVB	[Figyelmeztetés] alacsony akkufeszültség	1,65V alá esett a cellafeszültség.

Eszközértésítés megtekintése

A listában az akku **gyári számára** kattintva megtekinthető az adott akku összes korábbi értesítése.

Utoljára módosítva 2025. ápr. 16. 6:09:34

8164802004

Modell	48V 5 PzM 775 S +AQ+W DIN 320/70 Rema
Feszültség	48V
Technológia	PZM
Kapacitás	775Ah
Gyártási idő	2024-03-09

AZON.	TELEPHELY	IDŐBÉLYEG	CIKLUSSZÁM	E_DB	E_UBB	E_HB	E_FB	E_ODB	E_UB	E_ETB	E_MEB	E_CVB	W_ODB	W_ELB	W_UBB	W_WB	W_CB	W_ETB	W_UCB	W_UVB	W_PCF
	11269277	-	2025-01-05 06:00:00	62																	
	11275944	-	2025-01-06 06:00:00	62																	
	11282617	-	2025-01-07 06:00:00	62																	
	11289287	-	2025-01-08 06:00:00	62																	
	11295957	-	2025-01-09 06:00:00	62																	
	11302627	-	2025-01-10 06:00:00	63																	
	11309305	-	2025-01-11 06:00:00	63																	
	11315979	-	2025-01-12 06:00:00	63																	
	11322653	-	2025-01-13 06:00:00	63																	
	11329327	-	2025-01-14 06:00:00	63																	
	11336005	-	2025-01-15 06:00:00	64																	
	11342681	-	2025-01-16 06:00:00	64																	
	11349359	-	2025-01-17 06:00:00	65																	
	11356055	-	2025-01-18 06:00:00	65																	
	11362742	-	2025-01-19 06:00:00	65																	
	11369433	-	2025-01-20 06:00:00	66																	

Hibák és információk megtekintése

A listában található hibák megegyeznek a fenti táblázatban szereplőkkel. Alternatív megoldásként a hiba (pl. **E_UBB**) fölé mozdított kurzor egy gyorstipp formájában jeleníti meg a hiba leírását.

Az **információ** gombra (kék “i” gomb) kattintva megjeleníthető az értesítés ciklusszámához tartozó aktuális ciklus, valamint az azt megelőző 9 ciklus adatai. A következő információk érhetők el:

- Ciklusszám
- Töltéskezdet időpontja
- Kivett energia
- Kisütés ideje alatt mért legalacsonyabb cellafeszültség
- Kisütés ideje alatti csúcsáram idején mért legalacsonyabb feszültség
- Kivett energia a kisütés végén
- Töltés végén mért cellafeszültség
- Töltés végén mért áram
- Töltés végének időpontja
- Kiegyenlítő töltés által betett energia
- Kiegyenlítő töltés hossza (percben)
- Töltőáram
- Balanszhiba / alacsony
- Balanszhiba / magas
- Alacsony elektrolitszint

Kiértékelt ciklus(ok)



CIKLUSSZÁM	[TŐL] KEZDETE	KISÜTÉSI AH	MÉRT LEGALACSONYABB CELLAFESZ.	DIS.WITHCURR	EOD.SOC	EOC.VBAT	EOC.CURR	EOC.DATE	EQU.AH	EQU.TIME	SOC.CURR	CYC.BALANCELOW	CYC.BALANCEHIGH	CYC.LOWLEVEL
62	2024-12-15 22:29:00	612	1.74	1.86	20	2.68	60	2024-12-16 05:21:00	0	0	112			
61	2024-12-12 10:55:00	628	1.69	2.04	20	2.76	98	2024-12-12 17:58:00	0	0	112			
60	2024-12-10 01:47:00	564	1.72	1.81	34	2.54	4	2024-12-10 08:12:00	0	0	112			
59	2024-12-06 22:10:00	627	1.64	1.89	26	2.54	4	2024-12-07 05:16:00	15	60	112			
58	2024-12-04 19:51:00	577	1.73	1.83	29	2.78	96	2024-12-05 02:22:00	1	2	112			
57	2024-11-30 15:49:00	681	1.66	1.9	22	2.46	24	2024-11-30 23:19:00	42	167	112			
56	2024-11-26 15:22:00	554	1.73	1.79	37	2.78	92	2024-11-26 21:39:00	0	0	112			
55	2024-11-23 06:03:00	624	1.76	1.85	31	2.46	4	2024-11-23 12:57:00	45	180	112			
54	2024-11-21 00:26:00	582	1.71	2.03	38	2.77	100	2024-11-21 06:59:00	0	0	112			
53	2024-11-19 02:48:00	641	1.65	1.8	22	2.66	4	2024-11-19 09:56:00	0	0	112			
52	2024-11-15 03:03:00	677	1.68	2.07	14	2.63	4	2024-11-15 10:44:00	18	75	110			

EnerSys Admin hozta létre 2025-05-07 10:05:36 UTC

EnerSys Admin frissítette 2025-05-07 10:14:23 UTC